

apex NK SERİSİ 2000W TAM SİNÜS İNVERTER

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Saf Sinüs Dalga Çıkışı (Thd<3%)
- Giriş Ve Çıkış Tamamen İzole Tasarım
- Yüksek Verimlilik 90-93%
- Kompakt Ve Hafif, Yüksek Frekanslı Tasarım
- Özel Anti-Dalgalanma Tasarımı, Lityum Pil İle Çalışmak İçin İdeal
- 3 Kez Dalgalanma Gücü
- Dıp Anahtarı İle Ayarlanabilen Çıkış Voltajı Ve Frekansı
- Rs485 İletişim Ve Bluetooth Mobil Uygulama Yazılımı Uzaktan Kumanda
- Koruma: Giriş Ters Koruması, Düşük Voltaj Koruması, Aşırı Voltaj Koruması, Çıkış Aşırı Yük Koruması, Kısa Devre, Aşırı Sıcaklık, Kaçak Koruma
- Usb Çıkış Portu 5v2.1a
- Uzaktan Kumanda Fonksiyonu İle İsteğe Bağlı/Cr80 Veya Crd80 Uzaktan Kumanda İle 5 M Kablo İsteğe Bağlı/Kablosuz Uzaktan Kumanda Crw80/Crw88
- 2 Yıl Kalite Garantisi, Tüm Yaşamı Destekleyen Teknik.
- Çıkış Soketi: Abd, Avustralya, İngiltere, Fransa, Almanya, Brezilya, Güney Afrika, Arjantin, Gfcı, Evrensel Tipler Vb.İsteğe Bağlı.



ÜRÜN UYGULAMALARI



Ev Aletler



Marina ve Karavan



Solar Sistem



Ofis Ekipmanları

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	NK2000-112	NK2000-124	NK2000-148	NK2000-212	NK2000-224	NK2000-248
AC Voltaj	100/110/120VAC			220/230/240VAC		
Nominal Güç	2000W					
Dalgalanma Güçü	6000W (20ms)					
Dalga Formu	Tam Sinüs Dalga (THD<3%)					
Frekans	50/60Hz $\pm 0.05\%$, Dip anahtarı ile ayarlanabilen frekans					
AC Düzenleme	$\pm 5\%$			$\pm 10\%$		
İzin Verilen Güç Faktörü	COS θ -90°~COS θ +90°					
Standart Prizler	ABD/İngiliz/Fransa/İngiltere/Avustralya/Universal vb. isteğe bağlı					
Led Göstergeler	Güç Açık İçin Yeşil, Arızalı Durum İçin Kırmızı					
USB PORT	5V 2.1A	5V 2.1A	----	5V 2.1A	5V 2.1A	----
Çıkış Voltajı	AC 120V-130V, AC110V/120/130V Dip switch ile ayarlanabilir			230V AC $\pm 5\%$, 220V/230V/240V Dip switch ile ayarlanabilir		
Uzaktan Kumanda Fonksiyonu	RS485 communication & Bluetooth Mobile APP software remote control					
Uzaktan Kumanda	CR80/CRD80/CRW88/CRD88 opsiyonel					
Yüksüz Akım Çekışı	$\leq 1.5A$					
Güç Tasarrufu Modu	$\leq 0,3A$, 8 kod için Dip anahtarı ile (20W/30W/40W/50W/60W/70W/80W/90W)					
DC Voltaj	12V	24V	48V	12V	24V	48V
Voltaj Aralığı	10.5~16VDC	21~32VDC	42~64VDC	10.5~16VDC	21~32VDC	42~64VDC
Verimlilik	89%~90%					
Sigorta	40Ax8	20Ax8	10Ax8	40Ax8	20Ax8	10Ax8
Uzaktan Kumanda	Fonksiyonel (Opsiyonel)					
Akü Voltajı Düşük Alarm	10.5 $\pm 0.5VDC$	21 $\pm 1.0VDC$	42 $\pm 2.0VDC$	10.5 $\pm 0.5VDC$	21 $\pm 1.0VDC$	42 $\pm 2.0VDC$
Akü Voltajı Düşük Kapatma	10 $\pm 0.5VDC$	20 $\pm 1.0VDC$	40 $\pm 2.0VDC$	10 $\pm 0.5VDC$	20 $\pm 1.0VDC$	40 $\pm 2.0VDC$
Aşırı Yük	Çıkış Voltajını Kapatın, Kurtarmak İçin Yeniden Başlatın					
Yüksek Voltaj	16.5 $\pm 0.5VDC$	33 $\pm 1.0VDC$	66 $\pm 2.0VDC$	16.5 $\pm 0.5VDC$	33 $\pm 1.0VDC$	66 $\pm 2.0VDC$
Yüksek Sıcaklık	Sıcaklık kontrol muhafazası maksimum 55 °C - 65 °C sıcaklık. Çıkış voltajını kapatın, sıcaklık düştükten sonra otomatik olarak kurtarın					
Çıkış Kısa Devre	<5s, otomatik yeniden başlatma					
DC Giriş Ters Polarite	Sigorta yanması ile ürün zarar görmez					
Toprak Arızası	Yükte Elektrik Kaçağı Varsa O/P'yi Kapatın					
Yumuşak Kalkış	3-5 Saniye					
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~+40°C					
Nem	20~90%RH Bağıl Nem					
Depolama Sıcaklık&Nem	-30~+70°C, 10~95%RH					
Sertifikaları	CE (EMC&LVD), ROHS ,E-MARK ,SGS					
Soğutma	Sıcaklık ve yük kontrollü fan ile					
Uygulama	Ev ve Ofis Aletleri, Taşınabilir Güç Ekipmanları, Araç, Yat, Karavan ve Off-Grid Güneş Enerjisi Sistemleri... Vb.					



MERKEZ

İkitelli O.S.B. Sefaköy San. Sit.
9.Blok No: 8-10-12 İkitelli
Başakşehir / İSTANBUL
T: +90(212) 320 35 02
info@electrozirve.com



FABRİKA

Avrupa San. Sit. B Blok
No:7 Kapaklı - Çerkezköy
TEKİRDAĞ
T: +90(850) 302 50 51
info@electrozirve.com

